

APPARECCHIO D'EMERGENZA SLIM, FUNZIONE SE+SA, AUT.5H

Prodotto:

DA PARETE



**FUNZIONE
SEMPRE ACCESO (SA)
SOLO EMERGENZA (SE)**

Codice:

39.LED0620

Descrizione:

APPARECCHIO ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA SLIM

SEMPRE ACCESO (SA) O SOLO EMERGENZA (SE)

Caratteristiche e specifiche tecniche:

• Tensione di ingresso:	AC 220V-240V, 20mA 50Hz/60Hz
• LED:	12 LED SMD 2835
• Autonomia:	300 min
• Tempo di accensione:	≤ 1
• Potenza:	3W
• Range di temperatura di esercizio:	-5°C / + 50°C (t _g = 25°C)
• Corrente di carica	130mA
• Corrente di scarica	263mA
• Tempo per ricaricare pienamente la batteria	24h
• Tempo per scaricare totalmente la batteria	5h
• Collegamento	Terminali a vite
• Batteria	NI-Mh 3,6V 1Ah

90lm



CONFORME ALLE: EN 60598-1: apparecchi di illuminazione - EN 60598-2-22: apparecchi di emergenza

Modalità | Mode SE


X	0	****E	300
----------	----------	--------------	------------

Modalità | Mode SA

X	1	****E	300
----------	----------	--------------	------------

Questo apparecchio d'emergenza si presta perfettamente per essere utilizzato in diversi edifici, principalmente in uffici, hotel, centri commerciali, ma anche in abitazioni.


INSTALLAZIONI | ACCESSORI E COMPONENTI:



Plafone



Opzione adesivo integrato



Esploso apparecchio d'emergenza

DIMENSIONI:

