

RILEVATORE DI MOVIMENTO IR CON ATTACCO E27

Prodotto:

Codice:

39.RP0180



60W
Max

Descrizione:

RILEVATORE DI MOVIMENTO IR CON ATTACCO E27 D&N REGOLABILE

Specifiche Tecniche

Alimentazione:	220-240V~50/60Hz
Assorbimento:	0,7W (a riposo)
Carico massimo:	60W max
Grado di protezione:	IP20
Angolo di rilevamento:	360°
Luce ambientale:	3-2000LUX (Regolabile)
Temporizzazione:	Min: 10sec±3sec Max: 120sec±10sec
Altezza installazione:	2m~3,5m
Distanza di rilevamento	6m max (<24°C)
Dimensioni:	Ø56x120mm
Velocità di rilevamento:	0.6~1.5m/s
Distanza di rilevamento:	6m max (<24°C)
Temperatura di esercizio:	-20°~+40°C
Umidità di esercizio:	<93%RH



P.I.R.

Dimensioni

Dimensioni



Funzioni

Il sensore è dotato di 2 regolazioni: **LUX** e **TIME**.

- **Funzione Day&Night (LUX):** Il sensore di movimento può essere attivato sotto una soglia di luce ambientale, regolabile.

- **Temporizzatore (TIME):** Il dispositivo è dotato di un temporizzatore (regolabile) che può essere attivato tramite il regolatore (TIME). Tempo minimo (-) circa 10sec ±3sec, tempo massimo (+) circa 8 minuti ±2min.