

SENSORE PIR, WIRELESS 868MHZ, COPERTURA A TENDA

Prodotto:

Codice:

64.80127

Descrizione:


**SENSORE PIR TENDA
WIRELESS 868MHZ**

Specifiche:	
Alimentazione:	Batterie 2xAA 1,5V
Temperatura di lavoro:	-20° / +45°C
Tolleranza umidità :	<=93% (senza condensa)
Frequenza di trasmissione:	868MHZ
Tipo antenna:	Telescopica
Distanza di trasmissione:	- Con antenna chiusa 35m (senza ostacoli) - Con antenna aperta 80m (senza ostacoli)
Distanza di rilevamento:	9-12m (max)
Angolo di rilevamento:	Orizzontale 6° Verticale 110°
Dimensioni:	110*70*40mm
Consumo:	<50uA in trasmissione <40uA in standby




Il sensore PIR può funzionare sia con l'antenna aperta, che chiusa. L'antenna esterna permette di aumentare la portata massimadelsegnale,garantendo una migliore ricezione da parte della centralina.

COPERTURA A TENDA



Vista frontale



Vista laterale

